



Specyfikacja Osram Rura LED T8  
(EM/Mains) Standard Output 11.6W  
1400lm - 840 Zimna Biel | 105cm -  
Zamienne 38W



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Numer artykułu                   | 249574                          |
| EAN                              | 4099854038785                   |
| Kod Producenta                   | 4099854038785                   |
| Producent                        | Osram                           |
| Nazwa producenta                 | LEDTUBE T8 38 EM 1050 11.6W 840 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 8                               |
| Gwarancja                        | 3 lata                          |
| Klasa efektywności energetycznej | E                               |
| Żywotność (h)                    | 30000                           |
| Napięcie lampy (V)               | 220-240                         |

## Informacje techniczne

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Technologia   | LED                |
| Zamienne (W)  | 38                 |
| Moc (W)       | 11.6W              |
| Ściemnianie   | Nie                |
| Trzonek       | G13                |
| Rotatable     | Nie                |
| Kod Koloru    | 840 Chłodny Biały  |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1400lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120.7                              |
| Power factor                | >0.90                              |
| Rodzaj produktu             | Światłówka LED T8                  |
| Typ sensora                 | Bez czujnika                       |

## Informacje o żarówce

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| LED Starter w komplecie | Tak                             |
| Statecznik lampy LED    | Konwencjonalny (EM), Mains (AC) |
| Wyjście lampy LED       | Standard Output                 |
| Operating Temperature   | -20 to +45                      |
| Obudowa                 | Szkło                           |
| Seria                   | LED TUBE T8                     |

## Wymiary

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Długość          | 105cm          |
| Długość (mm)     | 1061           |
| Średnica (mm)    | 26.8           |
| Kształt          | Żarówka rurowa |
| Dokładny kształt | T8             |